PANTA REI

SOFTWARE HOUSE · OSTUNI

COMUNICATORI LTE PER SISTEMI DI ALLARME

ARCLink

Ogni allarme arriva in centrale, sempre

La gamma ARCLink trasmette in modo rapido e sicuro gli eventi di allarme verso istituti di vigilanza e centrali operative. Si collega alla maggior parte delle centrali sul mercato: ideale per nuovi impianti e per aggiornare quelli esistenti.

- LTE/4G e LAN
- SIA-IP DC09 e Contact ID
- Crittografia AES 256 bit



ARCLink

La soluzione essenziale: collega qualsiasi centrale di allarme alla stazione di monitoraggio con la rete mobile.

- Comunicazione LTE/GSM
- Simulazione linea telefonica PSTN
- Ingressi e uscite programmabili

ARCLink Pro

Aggiunge Ethernet e backup GSM automatico: sceglie da solo il canale disponibile.

- LTE 4G ed Ethernet con backup GSM
- Firmware aggiornabile da remoto
- Batteria tampone 12V 7Ah monitorata

ARCLink Plus

Tutto il Pro, con alimentatore integrato e controllo della rete elettrica.

- Alimentatore integrato 18VAC
- Controllo presenza rete 230V
- Supervisione completa dell'impianto

Scegli il modello giusto

	ARCLink	Pro	Plus
LTE 4G e backup GSM	✓	✓	✓
SIA-IP DC09 e Contact ID	✓	✓	✓
SMS e accesso remoto	✓	✓	✓
Ethernet	–	✓	✓
Batteria tampone	–	✓	✓
Alimentatore 18VAC	–	–	✓
Controllo rete 230V	–	–	✓

In tutti i modelli

- Compatibile con le principali centrali
- Crittografia AES a 256 bit
- Notifiche SMS
- Programmazione con ARC Config
- Configurazione e gestione remota
- Supervisione della connessione in ARC

Richiedi una demo o un preventivo

Ti aiutiamo a scegliere il modello adatto e a configurarlo con la tua centrale. Gli eventi arrivano in ARC, anche in versione web.

+39 350 100 3774 info@gmpantarei.it www.gmpantarei.it

Panta Rei · Via Foggia 1 · 72017 Ostuni (BR)

Scopri di più
gmpantarei.it/arclink

Dati tecnici

Comunicatori ARCLink, ARCLink Pro e ARCLink Plus

Centrale di allarme
linea PSTN simulata o ingressi NO/NC

→

ARCLink
LTE 4G · Ethernet · backup GSM

→

ARC
SIA-IP DC09 e Contact ID, cifrati AES

→

Centrale operativa
l'operatore gestisce l'evento

Confronto dei modelli

	ARCLink	ARCLink Pro	ARCLink Plus
Alimentazione principale	13,8 VDC (12–14 VDC)	18 VAC (16–20 VAC)	18 VAC (16–20 VAC)
Alimentazione alternativa	Batteria VRLA 12V 7Ah	13,8 VDC o batteria VRLA 12V 7Ah	13,8 VDC o batteria VRLA 12V 7Ah
Canali di trasmissione	LTE, EDGE, GPRS, SMS	LTE, EDGE, GPRS, SMS, Ethernet	LTE, EDGE, GPRS, SMS, Ethernet
Ethernet	–	10BaseT / 100Base-TX	10BaseT / 100Base-TX
Ingressi	8	9	9
Uscite	Programmabili	2 OC (100 mA) + 1 relè	2 OC (100 mA) + 1 relè
Batteria di backup	–	VRLA 12V 7Ah, carica max 220 mA	VRLA 12V 7Ah, carica max 220 mA
Segnalazione batteria scarica	–	11 VDC	11 VDC
Dimensioni contenitore	100 × 60 × 35 mm	172 × 85 × 35 mm	220 × 220 × 45 mm
Peso	110 g	130 g	165 g

In tutti i modelli

Protocolli	SIA e Contact ID sull'ingresso telefonico	**Linea PSTN simulata**	Sì
Scheda SIM	Mini SIM	**Tipi di ingresso**	NO, NC, EOL-NO, EOL-NC, DEOL-NO, DEOL-NC
Consumo	150 mA medio / 250 mA massimo a 13,8 VDC	**Sicurezza**	Trasmissione cifrata AES
Storico interno	5000 eventi	**LED di stato**	4: segnale GSM, dispositivo, comunicazione
Configurazione	Remota via rete mobile, locale da PC	**Firmware**	Aggiornabile da remoto
Accesso remoto alla centrale	Sì	**Temperatura di esercizio**	Da -10 °C a +55 °C
Umidità di esercizio	5–93% senza condensa	**Contenitore**	ABS bianco RAL 9003

Ti aiutiamo a scegliere il modello adatto al tuo impianto e a programmarlo con la tua centrale di allarme.

+39 350 100 3774 info@gmpantarei.it www.gmpantarei.it

Panta Rei · Via Foggia 1 · 72017 Ostuni (BR)